

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HODINY SE DVĚMA MINUTKAMI JVD DM82

VLASTNOSTI:

- zobrazení času: 24h nebo 12h (AM/PM) formát času
- dvě nezávislé minutky, obě možno nastavit na odpočet nebo připočet času
- velký, snadno čitelný displej
- snadné použití
- po ukončení zvukové signalizace se časovače vrací na předešlou hodnotu odpočtu

SPECIFIKACE:

- časovač nastavitelný do: 99H:59M:59S
- napájení: 1 CR2032 baterie, součástí balení
- dvě nezávislé minutky/hodiny
- * Před prvním použitím přístroje je nutné sejmout obal z baterie.

TLAČÍTKA:

HR - nastavení hodin na minutkách

MIN - nastavení minut na minutkách

SEC - nastavení vteřin na minutkách

START - spouští nebo pozastavuje odpočet

STOP - zastavuje odpočet času

RESET - nastaví časovač na 00:00:00

MODE - přepíná funkce: minutka 1, minutka 2 a hodiny

NÁVOD K OBSLUZE:

Režim 1: HODINY (nastavení času)

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud časovač nepípne a číslice nezačnou blikat.
2. Stisknutím tlačítka HR změníte první číslici počtu hodin.
3. Stisknutím tlačítka MIN změníte druhou číslici počtu hodin.
4. Pro výběr formátu času 24h/12h (AM/PM) stiskněte tlačítko SEC.
5. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko START/STOP.
6. Stisknutím tlačítka HR měníte první číslici počtu minut.
7. Stisknutím tlačítka MIN měníte druhou číslici počtu minut.

8. Tlačítkem SEC nastavíte počet vteřin na 00.
9. Pro potvrzení nastaveného času stiskněte tlačítko MODE:

Režim 2: MINUTKY 1 A 1 PŘO PŘIPOČTU

1. Stiskněte RESET pro vynulování.
2. Stiskněte START/STOP pro zahájení připočtu.
3. Stiskněte START/STOP pro pozastavení nebo následné obnovení připočtu.
4. Tlačítkem RESET nastavíte čas na 00:00:00.

Režim 3: MINUTKY 1 A 2 PŘI ODPOČTU

1. Tlačítkem RESET vynulujete časovač.
2. Stiskněte nebo podržte tlačítko HR pro nastavení hodin.
3. Stiskněte nebo podržte tlačítko MIN pro nastavení minut.
4. Stiskněte nebo podržte tlačítko SEC pro nastavení vteřin.
5. Tlačítkem START/STOP zahájíte odpočet.
6. Tlačítko START/STOP slouží pro zastavení a obnovení odpočtu.
7. Tlačítkem RESET nastavíte čas na 00:00:00.